

## Cargador de pilas AA / AAA estandar Standard AA / AAA battery charger

### INSTRUCCIONES DE USO

Modelo: CA-RE-5

Código: 47222


Por favor lea cuidadosamente este instructivo. Contiene importantes instrucciones de operación. En este cargador de pilas se pueden cargar todas las pilas recargables AA y AAA de Níquel Hidruro Metálico (Ni-MH) y de Níquel Cadmio (Ni-Cd).

### Especificaciones:

<b>Entrada:</b>	100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 8 W 12 V <sup>---</sup> 600 mA
<b>Salida:</b>	2 x AA - 2 V <sup>---</sup> 1 000 mA 4 x AA - 2 V <sup>---</sup> 700 mA 2 x AAA - 2 V <sup>---</sup> 500 mA 4 x AAA - 2 V <sup>---</sup> 350 mA

### Instrucciones para cargar pilas

- Deslice el interruptor para seleccionar el número de pilas a cargar. Para cargar 2 pilas, coloque el interruptor en la posición "2". Para cargar 4 pilas, coloque el interruptor en la posición "4".
- Inserte 2 ó 4 pilas recargables AA/AAA de Ni-MH / NiCd en el compartimento para pilas.



3. Verifique que la polaridad (+ y -) sea la correcta de acuerdo con los signos en el compartimento para pilas.

### 4. Modos de uso

#### Uso en interiores

Conecte el cargador en cualquier tomacorriente de 100 V c.a. - 240 V c.a. El interruptor inter-construido ajusta el suministro de energía de manera automática.

El LED rojo se enciende para indicar que las pilas se están cargando.

#### Uso en un vehículo

Conecte el adaptador cilíndrico de c.c. para auto en el conector de entrada de c.c. del cargador. Conecte el extremo más grande del cable en el puerto de 12V c.c. del encendedor del auto.

5. Una vez completa la carga, el LED rojo se apaga y se enciende el LED verde. Retire las pilas y desconecte el cargador cuando así lo desee. No deje pilas en el cargador y desconéctelo cuando no esté en uso.

6. Para recargar otro juego de pilas, siga nuevamente todos los pasos.

#### Tiempos de carga

Tamaño	Tipo de Batería	Capacidad	Tiempo de carga para 2 pilas	Tiempo de carga para 4 pilas
AA	Ni-Cd	900 mAh - 1 100 mAh	56 minutos - 66 minutos	77 minutos - 94 minutos
		1 800 mAh - 2 200 mAh	108 minutos - 132 minutos	155 minutos - 190 minutos
	Ni-MH	2 300 mAh - 2 700 mAh	138 minutos - 162 minutos	200 minutos - 235 minutos
		2 600 mAh - 2 800 mAh	160 minutos - 185 minutos	215 minutos - 240 minutos
AAA	Ni-Cd	200 mAh - 350 mAh	26 minutos - 46 minutos	40 minutos - 72 minutos
		550 mAh - 750 mAh	73 minutos - 100 minutos	113 minutos - 154 minutos
	Ni-MH	800 mAh - 1 100 mAh	110 minutos - 145 minutos	164 minutos - 226 minutos

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

##### 1- GUARDE ESTE INSTRUCTIVO.

**⚠ PELIGRO** SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA.

- Este cargador es para uso exclusivo de pilas recargables de Níquel Cadmio y Níquel Hidruro Metálico. Tratar de recargar otro tipo de pilas puede ocasionar lesiones personales y daños al cargador de pilas.
- No exponga el cargador a la lluvia o la humedad. Para uso exclusivo en interiores.
- Retire el cargador del suministro eléctrico cuando no esté en uso.
- Nunca use un cable de extensión o cualquier otro aditamento no recomendado por el fabricante. No aplicar esta norma de seguridad puede propiciar un incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No use el cargador si ha recibido algún golpe o daño.
- No desarme el cargador. El rearmado incorrecto propicia descargas eléctricas o incendio.
- Desconecte el cargador del tomacorriente antes de limpiarlo o dar mantenimiento. Use un trapo húmedo para limpiar solamente la superficie. No lo sumerja en agua.
- Este cargador no lo deben usar sin supervisión niños o personas enfermas. Tenga cuidado que los niños no jueguen con el cargador.
- Este cargador está diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso.
- Antes de desechar el cargador, retire las pilas de la unidad y deséchelas de manera segura.

\*Para un mejor rendimiento, utilice pilas recargables VOLTECH®



Las pilas y demás productos eléctricos de desecho no deben eliminarse con la basura doméstica.



Si es posible, depositar en puntos de reciclaje. Para asesorarse sobre el reciclado, consultar la normativa local o el establecimiento donde se adquirió el artículo.



#### LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA

##### SUCURSAL TIJUANA

BLVD. INSURGENTES # 6101 ENTRE BLVD. MANUEL CLOUTIER Y PASEO GUAYCURA FRACC. GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO (ANTES LA PRESA), C.P. 22216, TIJUANA, B.C. CONMUTADOR:01(664) 9-69-51-00

##### SUCURSAL CULIACÁN

LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ #. 5599 B4 EJIDO DE LAS FLORES (LA COSTERITA) C.P. 80296, CULIACÁN, SINALOA CONMUTADOR:01(667) 7-60-57-47

##### SUCURSAL GUADALAJARA

AV. DEL BOSQUE # 1243 FRACC. INDUSTRIAL EL BOSQUE II ENTRE PERIFÉRICO SUR Y CALLE INCALPA, C.P. 45590, TLAQUEPAQUE, JAL. CONMUTADOR: (33) 36-06-52-90

##### SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 N° 600 Y 602 LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MUNICIPIO UMAN, YUCATÁN C. P. 97390 CONMUTADOR: 01(999) 912-24-51

##### SUCURSAL MONTERREY

AV. STIVA #275, PARQUE INDUSTRIAL STIVA BARRAGAN, SAN NICÓLAS DE LOS GARZAS, C.P. 66420, MONTERREY, N.L. TELS.: 01 (81) 8352 8791 Y 8790

##### SUCURSAL PUEBLA

DEFENSORES DE LA REPÚBLICA No. 1118, ENTRE CALLE TECNOLÓGICO Y AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE, COL. FAUNA MARINA, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72260 CONMUTADOR:01(222) 2-82-82-82

##### SUCURSAL LAGUNA

CALLE METAL MECÁNICA # 280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, TORREÓN, COAHUILA, C.P. 27278 CONMUTADOR: 01 (871) 209 68 23

##### SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1,2 Y 3 MZNA. # 1 COL. INDUSTRIAL 2A ETAPA C.P. 86010 VILLAHERMOSA TAB. CONMUTADOR : 01 (993) 3-53-72-44

##### SUCURSAL CENTRO FORÁNEO

AV. PARQUE INDUSTRIAL # 1-A JILOTEPEC C.P. 54240, ESTADO DE MÉXICO CONMUTADOR: 01(761) 7-82-91-01 EXT. 5728 Y 5102

##### SUCURSAL CENTRO

CALLE D # 31-A, COL. MODELO DE ECHEGARAY, C.P. 53330, NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO TEL.: 01-(55) 53-71-35-00